



Guía de Configuración

El Router ADSL2+ de Encore Electronics combina un Modem ADSL2+ con 1 o 4 Puertos Fast Ethernet cableados (depende del modelo), un firewall y un servidor NAT. Su configuración se llevará a cabo mediante un web browser.



Primeros pasos

1- Conectar un cable UTP desde una PC a un puerto LAN del modem

2- Abrir una ventana del explorador de Internet y, tipear la dirección 192.168.1.1



Se abrirá un cuadro de dialogo pidiendo los datos de Login. Usuario y contraseña por defecto es ROOT

Usuario:	<input type="text" value="root"/>
Contraseña:	<input type="password" value="••••"/>

Presionando "aceptar" habremos ingresado a la configuración del equipo.

Configuración del equipo utilizando el asistente

1- Dentro de la página de configuración, ingresar en la opción "Quick Configuration" en el menú superior.

Home | System Mode | Quick Configuration





ADSL2+ Modem Router ENDSL-A2

2- En la opción "encapsulation" seleccionaremos PPPoE LLC. Luego, dependiendo del proveedor de telefonía que utilicemos, configuraremos los valores VPI y VCI:

Para usuarios de Telefónica los valores son: VPI: 8 VCI: 35

Para usuarios de Telecom, los valores son: VPI: 0 VCI: 33

Encapsulation:	PPPoE LLC
VPI:	0
VCI:	33

3- Bajamos un poco más dentro de la misma página de configuración y encontraremos las opciones "PPP". Allí debemos configurar los siguiente:

_Username: el nombre de usuario que nos brinda nuestro ISP. Comúnmente es nuestro número telefónico seguido de un @ y el nombre del ISP.

_Password: Nuestra clave de usuario. En caso de no conocerla, consulte con su ISP.

_Use DNS: Enable

Username:	user
Password:	••••••
Use DNS:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable

4- Para finalizar la configuración es necesario presionar el botón "Submit" del final de la página



Luego ingresamos en la Solapa superior "Admin" y presionamos la opción "Commit & Reboot"



Finalmente seleccionaremos "reboot" en el menú desplegable y guardaremos los cambios presionando el botón "Commit" en la misma página.

